

Видеорегистраторы для транспорта RVI-RM04S-A

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

Видеорегистратор автомобильный RVI-RM04S-A

Профессиональный 4-канальный автомобильный видеорегистратор с возможностью записи с разрешением 960×576(960H), 25 к/с по каждому каналу. Запись информации осуществляется на SD-карту. Модель RVI-RM04S-A оснащена GPS модулем.



Видеорегистраторы RVI-RM04S отвечают требованиям ГОСТ Р 51558-2008 (пп. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1) и обеспечивают:

- запись и хранение видеосигналов, поступающих от камер видеонаблюдения;
- запись и хранение аудиосигналов, поступающих от микрофонов;
- вывод на экран видеoinформации из архива и просмотр поступающего сигнала в реальном времени.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Формат видеосигнала	PAL
ОС	Linux с собственным графическим интерфейсом
Видео входы	4 канала
Аудио входы	4 канала
Аудио выходы	1 канал
Видео выходы	2 канала, BNC, 800*600
Форматы сжатия видео	H.264
Форматы сжатия аудио	G711A
Тревожные входы/выходы	7 / 2
Разрешение и скорость записи	960x576(960H) – 100к/с, 704x576(D1) – 100к/с, 352x576(HD1) – 100к/с, 704x288(2CIF) – 100к/с, 352x288(CIF) - 100к/с
Режимы записи	Запись по тревоге, по расписанию, по движению, вручную, постоянная
Качество записи	48~1024Кб/с на канал
Хранение информации	Карта памяти SD x 1 (до 128ГБ)
Поиск записи	Время/дата, тревожное событие, детекция движения
Управление воспроизведением	Старт, пауза, остановка, ускоренное и замедленное воспроизведение, следующая и предыдущая видеозапись, другая камера, повтор, цифровое приближение
Режимы архивации	USB, Ethernet, SD
Логирование событий	Присутствует
Интерфейсы, модули	USB2.0x1, RS-485(для управления PTZ), RS-232(подключение ПК, клавиатуры), RJ45
Сеть	Протоколы: HTTP, IPv4, TCP/IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP
Управление/Настройка	ИК-пульт, Ethernet
Электропитание	DC8В~36В; прямое питание камер через регистратор; потребляемая мощность - не более 8 Вт (без учета камер и другой периферии)
Размеры (ШхГхВ)	Габаритные размеры без крепления: 160x138x48мм
Вес	1,0кг
Рабочая среда	Рабочая температура: -30°C~+60°C. Влажность 10-90%
Виброустойчивость	Ударопрочный металлический корпус. Тест вибрации: 5-500Hz до 8 часов с амплитудой до 0,15 мм в каждом из направлений X,Y,Z. Тест встряски/удара: 5-11Hz с амплитудой до 10мм до 11мс в каждом из направлений X,Y,Z; 11-300Hz с ускорением до 50м/с ² до 11мс в каждом из направлений X,Y,Z.

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Лиргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	